

Funkcja	Informacja SMS	Uwaga	Odpowiedź	Uwaga
Ustawianie strefy Czasowej	TIMEZONE *123456*XXX	Wysyłanie z każdego telefonu komórkowego	Time Zone is XXX	Odpowiedź do telefonu operacyjnego
Ustawianie adresu IP	IP*123456* 58.64.155.133,8011	Wysyłanie z każdego telefonu komórkowego	IP: 58.64.155.133,8011	Odpowiedź do telefonu operacyjnego
Ustawianie nazwy APN	Dla większości operatorów w Polsce: APN*123456*internet	Wysyłanie z każdego telefonu komórkowego	APN:internet	Odpowiedź do telefonu operacyjnego
Ustawianie nazwy użytkownika i hasła GPRS	USERNAME*123456*u- sername*password	Wysyłanie z każdego telefonu komórkowego	Username:username, Password:passwor	Odpowiedź do telefonu operacyjnego
Sprawdzanie numeru ID lokalizatora	ID*123456	Wysyłanie z każdego telefonu komórkowego	ID:CW0810C 12345678901	Odpowiedź do telefonu operacyjnego
Dodawanie numeru	ADDPHONE*123456* A*13322990998	Wysyłanie z każdego telefonu komórkowego	Add Preset Phone OK	Odpowiedź do telefonu operacyjnego
Usuwanie numeru	DELETEPHO- NE*123456*A	Wysyłanie z każdego telefonu komórkowego	Delete Preset Phone OK	Odpowiedź do telefonu operacyjnego

Sprawdzanie ustawionego numeru	CHECKPHONE*123456	Wysyłanie z każdego telefonu komórkowego	A:13316868198; B:13322990998; C:13322990033	Odpowiedź do telefonu operacyjnego
Zmiana hasła	CHANGEPASSWORD *123456*888888	Zmiana przez zaprogramowany numer	New Passowrd:888888	Odpowiedź do ustawionego numeru
Sprawdzenie hasła	CHECKPASSWORD	Sprawdzenie przez zaprogramowany numer	Password: 888888	Odpowiedź do ustawionego numeru
Wysyłanie SMS wywołującego link do mapy	LINKLOCATE*123456	Wysłanie z każdego telefonu komórkowego	Link do mapy z bieżącą lokalizacją	Odpowiedź do telefonu operacyjnego
Wysyłanie SMS wyw. inform. tekst. o lokalizacji	TEXTLOCATE*123456	Wysłanie z każdego telefonu komórkowego	Bieżąca lokalizacja będzie opisana tekstowo	Odpowiedź do telefonu operacyjnego
Utrzymanie pracy ciągłej trackera	KEEPONLINE*123456	Any mobile phone can set	All Alarm Cancel	Odpowiedź do telefonu operacyjnego
Anulowanie wszystkich ustawień alarmowych	CANCELALARM*123456	Wysłanie z każdego telefonu komórkowego	All Alarm Cancel	Odpowiedź do telefonu operacyjnego
Automatyczne włącz. i resetowanie lokalizatora	RESET*123456	Wysłanie z każdego telefonu komórkowego	Tracker przeładuje się, anulowanie wszystkich ustawień alarmowych	Odpowiedź do telefonu operacyjnego
SOS	Naciśnij przycisk SOS do mom. wyłącz. zielonej lampki LED		POMOC + informacja o lokalizacji	Wysłanie informacji SOS HELP do wszystkich ustawionych telefonów

**Domyślne hasło to 123456, możesz zmienić to hasło.
Wszystkie informacje SMS są w języku angielskim.**